# CF Player®4K2

SPDIF AV IR HDMI RS232 USB DC

SZe GmbH
Ledenweg 43A
01445 Radebeul

Tel: 0351 83657083
Fax: 0351 83657084
info@sze.com

www.sze.com

Copyright © 2021 SZe GmbH. All rights reserved.

# CF Player®4K2

Schneider & Zirr engineering GmbH

**UltraHD**
Echtes 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde: 3840x2160p60 als HEVC(H.265) & VP9

**Synchronisierung**
Gestalten Sie einfach mächtige Videowalls in perfektem Sync

**HTML5 Browser**
Darstellen von HTML5 Seiten mit eingebettetem 4K-Video, Javascript uvm.

**DMX**
Steuern Sie DMX Endgeräte synchron zum Video

**Zuverlässigkeit**
Ausgelegt für wartungfreien 24/7 Betrieb.

**HDMI Input**
Verbinden Sie eine beliebige HDMI-Quelle mit dem CF Player®UltraHD

**Drag'n Drop**
Dateien auf SD Karte kopieren und abspielen. Keine Authoringsoftware erforderlich!

**Playlisten**
Erstellen Sie bei Bedarf komplexe Playlisten mit nahezu endloser Hierarchietiefe!

**Kalender**
Spielen Sie bestimmte Inhalte nur zu festgelegten Daten und Uhrzeiten.

**Multizone**
Digital Signage Anwendungen mit Kombination aus Bildern, Videos und anderen HTML Inhalten

**Interaktivität**
Steuern Sie den CF Player®UltraHD per Tasten, Kontakten, Lichtschranken, Maus, uvm...

**Bluetooth**
Steuern Sie den CF Player®UltraHD über Bluetooth-Presenter

**Touch**
Bedienen Sie den CF Player®UltraHD per Touchscreen

**FTP**
Laden Sie aus der Ferne neue Dateien auf die CF Player®. Oder lassen automatisch herunterladen

**Fernzugriff**
Steuern Sie per Weboberfläche, UDP, RS232 aus der Ferne die Wiedergabe

**GPS**
Spielen Sie Koordinatenbasiert ab

**RFID**
Lösen Sie per RFID-Tag das Abspielen von Inhalten aus.

**Bequemes Setup**
Schließen Sie eine Maus/Tastatur oder Touchscreen an und konfigurieren Sie den Player einfach am Bildschirm.

**Vieles mehr**
Haben Sie spezielle Anforderungen? Fragen Sie uns einfach!

| Video Formate | |
|---|---|
| H.265/HEVC: Main profile und Main 10 Profil | 4Kx2K@60p* |
| | 1920x1080@60p |
| AVC (H.264/MPEG-4 Part 10) mit MVC | 4Kx2K@30p* |
| | 1920x1080@60p |
| MPEG-2 | 1920x1080@60p |
| VC-1 | 1920x1080@60p |
| MPEG-4 ASP@L5 | 1080p60 |
| WMV | 1080p60 |

SZe GmbH
Ledenweg 43A
01445 Radebeul

Tel: 0351 83657083
Fax: 0351 83657084
info@sze.com

www.sze.com

Copyright © 2021 SZe GmbH. All rights reserved.

| Video Container |
|---|
| .mov |
| .mp4 |
| .mkv |
| .wmv |
| .mpg/.mpeg |
| .avi |
| .iso |

| Audio Formate | |
|---|---|
| AAC | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| MP3 | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| WAV | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| FLAC | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |

| Bild Formate | |
|---|---|
| JPG | Maximale Auflösung 10kx10k Pixel |
| PNG | Maximale Auflösung 10kx10k Pixel |
| BMP | Maximale Auflösung 10kx10k Pixel |
| GIF | Maximale Auflösung 10kx10k Pixel |
| TIF | Maximale Auflösung 10kx10k Pixel |

| Datenspeicher | Dateisystem |
|---|---|
| SDHC Karte | FAT32 |
| | NTFS |
| | exFAT |
| USB | FAT32 |
| | NTFS |
| | exFAT |

SZe GmbH
Ledenweg 43A
01445 Radebeul

Tel: 0351 83657083
Fax: 0351 83657084
info@sze.com

www.sze.com

Copyright © 2021 SZe GmbH. All rights reserved.

## Anschlüsse

| | |
|---|---|
| SD Karte | 1x Front: SDHC |
| USB | 1x Front: USB 3.0; 1x Rückseite: USB 2.0 |
| Video Ausgang | HDMI 2.0 |
| | CVBS über 3,5mm Klinke |
| Audio Ausgang | SPDIF Optisch |
| | Front: 1x Analog Stereo über 3,5mm Klinke |
| | Rückseite: 1x Analog Stereo über 3,5mm Klinke |
| | Front: 2x 10W verstärkter Ausgang über Phoenix Stecker |
| Netzwerk | RJ45 Gigabit |
| WLAN Antenne | verschraubbar 10cm |
| RS232 | Serielle Schnittstelle über 3,5mm Klinkenstecker |
| IR Senser | Über 3,5mm Klinke |
| GPIO | 16 Pin Phoenixstecker. Davon 11 GPIO Kontakte für bis zu 11 Tasten. |

## Details

| | |
|---|---|
| Länge x Breite x Höhe | 190 mm x 128 mm x 34 mm |
| Gewicht | 500g, Metall-Gehäuse |
| Anschlußwerte | Weitbereichseingang: 5V bis 12V |
| Verbrauch | Ca. 12W im Betrieb mit SD Karte |
| Temperaturbereich | -10 bis +40 °C |

SZe GmbH
Ledenweg 43A
01445 Radebeul

Tel: 0351 83657083
Fax: 0351 83657084
info@sze.com

www.sze.com

Copyright © 2021 SZe GmbH. All rights reserved.

| Lieferumfang |
| --- |
| CF Player®4K2 |
| Netzteil 12V/3A |
| 8GB SDHC Karte |
| Bedienungsanleitung auf SD Karte |
| Software-Tools auf SD Karte |
| Serielles Schnittstellenkabel 3,5mm Klinke auf DSUB9 |
| IR Sensor-Adapterkabel 3,5mm Klinke zu IR Sensor |
| IR Fernbedienung (optional) |

SZe GmbH
Ledenweg 43A
01445 Radebeul

Tel: 0351 83657083
Fax: 0351 83657084
info@sze.com

www.sze.com

Copyright © 2021 SZe GmbH. All rights reserved.